

## FICHE TECHNIQUE

### Kit Urgence Led Couleur Ambre ou Bleu



CARACTERISTIQUES			
Dimensions malette		44 x 36 x 6.8 cm	
Système de charge		Adaptateur réseau 220V et allume cigare	
Dimensions unites clignotantes		11.0 cm x 3.5 cm	
Nombre LED par unité		16	
CouleurLED		Ambre ou bleu	
Batterie interne rechargeable		Ion lithium 700 mAh 3.7V	
Temps de recharge	pour les 6 unités	12-24 h	
	1-3 unités	2-6 h	
Type clignotement / Durée	I	rotation	9 heures
	II	Flash quadruple	9 heures
	III	Flash simple	60 heures
	IV	Clignotement alterné	9 heures
	V	SOS (code morse)	14 heures
	VI	Lum. Fixe 100%	5 heures
	VII	Lum. Fixe réduite	35 heures
	VIII	Clignotement 2 LED	9 heures
	IX	Clignotement 4 LED	6 heures

#### Comment charger



Disposer les unités dans le coffret grâce à la fixation magnétique pour assurer une connexion électrique optimale

Une fois le coffret alimenté, une LED jaune près du connecteur d'alimentation indique que le dispositif est en charge

Attendez jusqu'à ce que la lumière s'allume en rouge. À ce stade, les appareils seront entièrement chargés

Bien qu'il existe une protection, il est nécessaire pour éviter la surchauffe du chargeur est des batteries, de couper l'alimentation lorsque les appareils sont chargés



<b>VER 1.1</b>		<b>Approved TEC</b>		<b>Approved AQ</b>
<b>20 / 04 / 2015</b>				